

MERLIN PRO™

Автономный приёмник

Приёмник Merlin Pro™ - программируемый приёмник с ЖК дисплеем.

Предназначен для подключения беспроводных извещателей и брелоков серии FreeWave к проводным зонам контрольной панели любых производителей, а также для организации автономной охраны.

Рабочая частота приёмника 868МГц, что обеспечивает удаленность извещателей до приёмника до 300 м.



Технические возможности:

- Простота программирования с помощью 4 клавиш
- Регистрация до 64 извещателя (на один выход до 8 извещателей) и 256 брелоков
- Восемь проводных выходов (1-7 выходы оптореле (NC), 8 выход – релейный (NO, C, NC))
- Контроль работоспособности радиоустройств, в т.ч. элементов питания
- Контроль вскрытия извещателей и корпуса приёмника
- Постановка на охрану автономно с брелока или контрольной панелью
- Энергонезависимая память
- Память до 256 событий с индикацией времени
- В режиме охраны клавишу управления отключаются
- Реакция выходов по брелокам выбирается (переключение, удержание, импульс 1 или 3 сек.)
- Питание 10-15В постоянного тока, макс. ток потреб. 130мА

Беспроводные устройства серии FreeWave, совместимые с приёмником Merlin Pro

FW-MAG

Беспроводный МК извещатель

- Дверной / оконный извещатель
- Литиевая батарея (до 4-х лет)
- Проводной вход (до 15м.)



FW-200P

Беспроводный ИК извещатель

- Цифровая обработка
- Литиевая батарея (до 4-х лет)
- Дальность/угол обнаружения: 18м./105°
- FW-200P PET с защитой от животных 20кг



FW-360

Беспроводный потолочный ИК извещатель

- Цифровая обработка, литиевая батарея
- Угол обнаружения 360°
- Диаметр обнаружения 20м. на h=3,6м.



FW-SMK

Беспроводный пожарный извещатель

- оптический + тепловой
- литиевая батарея (до 2-х лет)
- внутренний оповещатель 95дБ 3м.



FW-GBD

Беспроводный извещатель разбивания стекла

- Дальность обнаружения 12 м.
- Литиевая батарея (до 4-х лет)



FW-VIB

Беспроводный виброизвещатель

- Дальность обнаружения до 8 м.
- Подсчет импульсов
- Литиевая батарея (до 4-х лет)



FW-FLOOD

Беспроводный датчик протечки воды

- Литиевая батарея (до 3-х лет)
- Длина провода 1 м.



FW-RMT Брелок

- 4 програм. кнопки
- Литиевая батарея



FW-PANIC

